

लोको पायलट की साइन आन से साइन आफ तक ड्यूटी

ड्यूटी पर आने से पूर्व

- पूर्ण विश्राम करें।
- ड्यूटी पर आने के 8 घंटे पूर्व से लेकर ड्यूटी पर/रेलवे परिसर में पर रहने तक नशील पदार्थ या नींद आने वाली दवाओं का सेवन न करें।
- सुनिश्चित करें कि आपको जिस मार्ग पर गाड़ी चलानी है उसका पूर्ण ज्ञान है।
- नियम पुस्तकें पूर्ण हैं, उनमें अन्तिम शुद्धि पच्चीं लगी हुई हैं तथा आपको नियमों का पूरा ज्ञान है।
- आपके उपकरण पूर्ण हैं।
- आपके सक्षमता प्रमाण पत्रों की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

ड्यूटी पर आने के बाद

- निर्धारित समय से ड्यूटी पर आवे व त्रिथलाइजर टेस्ट करें।
- संरक्षा बुलेटिनो, संरक्षा परिपत्रों इत्यादि को पढ़कर उन पर हस्ताक्षर करें।
- जिन सेक्शन में जाना है, उसके गति प्रतिबन्धों को नोट करें व हस्ताक्षर करें।
- इलेक्ट्रॉफाइड सेक्शन में जाने से पूर्व पोर्टेबल टेलीफोन प्राप्त कर उसकी कार्यशीलता की जाँच करें।
- पिछले लोको पायलट द्वारा अनियमितता रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को नोट करें।
- अपने सहायक लोको पायलट के सक्षमता प्रमाण पत्र आदि की जाँच करें।
- लोकोमोटिव की निम्नलिखित जाँचें करें -
- हैड लाइट, मार्कर लाइट, फ्लैशर लाइट, सीटी, स्पीडोमीटर आदि की जाँच करें।
- इंजन के निम्नलिखित टेस्ट करें - ए-9, एसए-9, विजीलेंस टेस्ट, रेती टेस्ट, आरपीएम टेस्ट, डायनामिक ब्रेक टेस्ट, ब्रेक पावर टेस्ट आदि।
- बैट्री चार्ज हो रही है, इसकी जाँच करें।
- इंजन फ्यूल, ल्यूब ऑयल, गवर्नर ऑयल एवं पानी के लेवल की जाँच करें।
- टायरों की, फ्लेंजों की, स्प्रिंगों की एवं कट आउट काँक की स्थिति की जाँच करें।
- जाँच करें कि कोई लटकता हुआ पुर्जा नहीं है।
- चैन कपलिंग व सी.बी.सी. कपलर की जाँच करें।
- इंजन के शेड्यूल रिपेयर की अवधि समाप्त नहीं हुई है यह सुनिश्चित करें।
- पहले की बुक की गई मरम्मत कर दी गई है, इसकी जाँच करें।
- ब्रेक नियंत्रण पद्धति में माप घड़ी, फ्यूल प्रेशर, ल्यूब ऑयल प्रेशर घड़ी बराबर है, इसकी जाँच करें।
- स्पीडोमीटर चार्ट की व्यवस्था सही प्रकार से कार्य कर रही है।

गाड़ी खाना करने से पूर्व

- गाड़ी पर इंजन बिना झटका लगाए जोड़े ।
- गाड़ी व इंजन के कपलिंग बराबर लगे हुए हैं , इसे सुनिश्चित करें ।
- निर्धारित मात्रा में वैक्यूम/एयर प्रेशर बनना सुनिश्चित करें ।
- कार्य न करने वाले सिलेन्डरों की जाँच करें । यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हों। दिए गए सतर्कता आदेश की जाँच करें ।
- एयर ब्रेक की गाड़ी का कन्टीन्यूटी टेस्ट करें।
- गाड़ी के भार, डिब्बे, टन भार, पाइप्ड वैगन आदि की जानकारी रखें ।
- सुनिश्चित करें कि सही लाइन लगा दी गई है व सही प्रस्थान सिगनल ऑफ कर दिए गए हैं। सही प्रस्थान आदेश मिलने पर गार्ड का संकेत लेकर गाड़ी रवाना करें ।

यात्रा के दौरान

- प्रथम ब्लॉक सेक्शन में ब्रेक पावर की जाँच करें ।
- सभी गति प्रतिबन्धों का कड़ाई से पालन करें ।,
- गाड़ी की निर्धारित गति से अधिक गति से गाड़ी न चलाएं।
- केवल सही व उचित दिखाई देने वाले सिगनलों का ही पालन करें एवं अपने सहायक लोको पायलट के साथ सही सिगनलों के संकेतों को पुकारें। (कॉल आउट)
- धुंध, कोहरे एवं अन्य किसी कारण से मौसम साफ न हो तो गाड़ी की हैड लाइट व मार्कर लाइट को जला दें एवं सीटी का स्वतंत्रता से उपयोग करते हुए चलें।
- आँधी या तूफानी मौसम हो तो गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर दें एवं सवारी गाड़ी हो तो डिब्बों के खिड़की व दरवाजे खुलवा दें तथा नियमानुसार गाड़ी का पटाखे लगाकर बचाव करवाएं।
- बार-बार पीछे देखें व सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी पूरी व सुरक्षित चल रही है।
- गार्ड व स्टेशन कर्मचारियों से जहाँ आवश्यक हो, संकेतों का आदान प्रदान करें ।
- गोलाई, कटिंग, सुरंग व बिना गेटमेन वाले समपार के नजदीक पहुँचते समय लगातार लम्बी सीटी बजाएं। समपार फाटक से गुजरने के बाद पीछे मुड़कर देखें कि गेटमेन कोई संकेत तो नहीं दिखा रहा है।
- रेल मार्ग की खराबियों, सिगनलों की खराबियों के बारे में स्टेशन मास्टर को सूचित करें ।
- डबल लाइन या मल्टीपल लाइन सेक्शन पर जब गाड़ी खड़ी हो जाए और कारण ज्ञात न हो तो तुरन्त फ्लैशर लाइट को जला दें।
- इंजन में अनाधिकृत व्यक्तियों को न ले जाएं।
- गाड़ी संचालन के दौरान किसी से बातचीत न करें ।
- गाड़ी चलाते व रोकते समय झटका न लगने दें।
- जब आपकी गाड़ी क्राँसिंग या प्राथमिकता देने के कारण किसी स्टेशन पर खड़ी की जाती है तो यह सुनिश्चित करें कि फाउलिंग मार्क साफ है। जब आप अन्यथा किसी कार्य में व्यस्त न हों तो सुनिश्चित करें कि सामने से आने वाली गाड़ी के लिए होने वाला संचालन सुरक्षित है।
- दुर्घटना, रुकावट, इंजन फेल या अन्य किसी भी कारण से गाड़ी आगे न जा सके तो नियमानुसार गाड़ी का बचाव करवाएं।
- चालू इंजन को अकेला न छोड़ें ।

- अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके बैग या बाॅक्स में रखें। केवल आपात स्थिति में ही इसे प्रयोग में लें।

यात्रा समाप्त होने पर

- इंजन का परीक्षण करें और इंजन की मरम्मत पुस्तक में इंजन की मरम्मत बुक करें।
- सिगनल जो यात्रा के दौरान सही नहीं दिख रहे थे, सिगनलों की अस्पष्ट दृश्यता, सिगनलों को देखने की अपर्याप्त दूरी के बारे में निर्धारित पुस्तक में लिखें।
- ड्यूटी से ऑफ होते समय यात्रा के दौरान कोई भी असामान्य घटना हुई हो तो उसे निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करें।

=====

गार्ड की साइन आन से साइन आफ तक ड्यूटी

गाड़ी का चार्ज संभालने से पूर्व एव संभालते समय

- पूर्ण विश्राम कर लेना चाहिए।
- ड्यूटी पर आने से आठ घंटे पहले से लेकर ड्यूटी पर/रेलवे परिसर में रहते समय तक किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए।
- गाड़ी के निर्धारित समय पर यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए तथा 'क्योस्क' कम्प्यूटर/ऑन ड्यूटी रजिस्टर में प्रविष्टि कर ऑन ड्यूटी होगा।
- इसके साथ-साथ चश्मा रजिस्टर, नियम आदेश रजिस्टर, संरक्षा परिपत्र आदि में हस्ताक्षर करने चाहिए तथा अपनी घड़ी कंट्रोल व स्टेशन की घड़ी से मिला लेनी चाहिए।
- ऑन ड्यूटी हो जाने के बाद यह देखना चाहिए कि सभी डिब्बों के कपलिंग सही लगे हुए हैं एवं हैंड ब्रेक उठाए हुए हैं व रिलीज पोजीशन में है।
- गाड़ी व्हीकल गाइडेस के अनुसार बराबर है और मार्शलिंग नियमानुसार बनाई गई है, इसे चेक कर लेना चाहिए।
- ब्रेक पावर की जाँच कर लेनी चाहिए।
- यदि सवारी गाड़ी हो तो डिब्बों की खिड़कियाँ, दरवाजे व पंखे चालू हालत में हैं या नहीं यह देखना चाहिए तथा मालगाड़ियों के वैगनों के दरवाजे बंद होने चाहिए।
- अन्तिम डिब्बे के पीछे दिन में टेल बोर्ड और रात में या धुंध कोहरे आदि के मौसम में टेल लैम्प लगाना चाहिए।
- सवारी गाड़ी के डिब्बों में पानी आ रहा है या नहीं, इसे चेक कर लेना चाहिए।
- इन्टर-कॉम्प्युनिकेशन साधन चालू है यह सुनिश्चित करना चाहिए।
- भरे हुए वैगन सही प्रकार से सील लगे हुए तथा रिबिट किए गए हैं या नहीं, इसे चेक करना चाहिए।
- संरक्षा लेबल बराबर लगे हुए हैं या नहीं, इसे चेक करना चाहिए।
- खाली वैगनों को व्यक्तिगत रूप से चेक कर लेना चाहिए।

- गार्ड के उपकरण तथा ब्रेकवान के उपकरण बराबर होने चाहिए।
- नियम पुस्तकें पूर्ण हैं, उनमें अन्तिम शुद्धि पचीं लगी हुई है तथा उनका ज्ञान है यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
- सक्षमता प्रमाण पत्रों की अवधि समाप्त नहीं हुई है यह देख लेना चाहिए।
- ओ.डी.सी. वैगन, डैमेज वैगन, क्रेन, डेड इंजन या पशुधन के डिब्बे यदि गाड़ी में लगे हुए हों तो उनके साथ अटेंडेड होना चाहिए।
- आग बुझाने वाला उपकरण, ई.टी.एल. बाॅक्स, पोर्टेबल टेलीफोन व वाॅकी-टाॅकी की जाँच कर लेनी चाहिए कि वे कार्यस्थिति में हैं।
- यात्री गाड़ी हो तो पार्सल आदि का चार्ज ले लेना चाहिए।
- यात्री गाड़ी का गार्ड गाड़ी को रवाना करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि कोचों के अन्तराल रास्ते यात्रियों के लिए असुरक्षित नहीं हैं। यदि कोई अन्तराल रास्ता असुरक्षित हो तो उसके दरवाजे बन्द व लाॅक करवा दिए गए हैं। इसी प्रकार यदि एस.एल.आर./एल. आर के पीछे कोई वेस्टीब्यूल कोच लगाया गया हो और गाड़ी के अन्त में वेस्टीब्यूल दरवाजा हो तो गाड़ी परीक्षक द्वारा ब्रेक पावर प्रमाण पत्र पर इस बात का पृष्ठांकन किया जाना चाहिए कि दरवाजा बन्द व लाॅक किया हुआ है व यात्रियों के लिए असुरक्षित नहीं है। इसे सुनिश्चित करने की जवाबदारी गार्ड की है।

यात्रा के दौरान

- यदि यात्री गाड़ी हो तो उसमें कंडक्टर न आया हो तो यात्रियों की समस्याओं का निवारण करना चाहिए।
- यह देखना चाहिए कि गाड़ी सही लाइन पर व सही तरीके से चल रही है।
- समय पर आगे व पीछे देखते रहना चाहिए व हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
- समय पर टेल लैम्प टेल बोर्ड की जाँच करनी चाहिए।
- लोको पायलट द्वारा बजाई जाने वाली सीटियों को समझकर उसके अनुसार सही कार्यवाही करनी चाहिए।
- गाड़ी के लोको पायलट व स्टेशन कर्मचारी के साथ नियमानुसार हैंड सिगनल मिलाना चाहिए।
- आग लग जाने पर, हाॅट एक्सल होने पर या अन्य असामान्य परिस्थितियों में लोको पायलट को खतरे का संकेत बताकर गाड़ी खड़ी करवानी चाहिए।
- समय पर चैक करना चाहिए कि लोको पायलट गाड़ी निर्धारित गति से चला रहा है या नहीं।
- जहाँ आवश्यक हो वहाँ गाड़ी का बचाव पटाखे लगाकर नियमानुसार करना चाहिए।
- डबल लाइन सेक्शन पर पासवाली लाइन से गुजरने वाली गाड़ी पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए तथा उसके लोको पायलट व गार्ड के साथ संकेतों का आदान प्रदान करना चाहिए।
- वैक्यूम गेज व एयर प्रेशर गेज को समय पर देखकर यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि अन्त तक प्रेशर पहुँच रहा है या नहीं।
- जब आवश्यकता पड़े तो हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकने में लोको पायलट की मदद करनी चाहिए।
- यदि चलती हुई गाड़ी का विभाजन हो जाए तो लोको पायलट को सही हैंड सिगनल दिखाकर गाड़ी के पिछले भाग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

- अधिक भीड़ होने पर, जंजीर खींचे जाने पर, गाड़ी में हत्या हो जाने पर, किसी यात्री के मर जाने पर या अन्य असामान्य परिस्थितियों के समय नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
- जहाँ आवश्यक हो, लोको पायलट को लिखित में अधिकृत करना चाहिए।
- जिस स्टेशन पर गाड़ी रुके, वहाँ गाड़ी पूर्ण व सुरक्षित सुनिश्चित करने के बाद ट्रेन इन्टेक्ट रजिस्टर में गाड़ी आगमन का समय लिखकर हस्ताक्षर करने चाहिए।
- यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि लोको पायलट द्वारा सतर्कता आदेश का पालन किया जा रहा है।
- जहाँ आवश्यक हो फ्लैग स्टेशन पर टिकट की बुकिंग करनी चाहिए व निर्धारित समय पर गाड़ी रवाना करने हेतु लोको पायलट को संकेत देना चाहिए।
- यात्रा के दौरान साइट लाइट की स्थिति को गाड़ी संचालन के अनुसार बदलनी चाहिए।
- रास्ते में कोच/वैगन जोड़ने या काटने के बाद व्हीकल गाइडेंस को सही करते रहना चाहिए।
- रोड साइड स्टेशन पर शंटिंग कार्य का सुपरविजन करना चाहिए।
- ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी पुश बैक करते समय ब्रेकवान से लोको पायलट को लगातार हैंड सिगनल दिखाने चाहिए।
- गाड़ी जब किसी समपार फाटक से या किसी लाइन पर कार्य कर रही गैंग के पास से गुजरे तो पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि वहाँ से किसी प्रकार का कोई हैंड सिगनल तो नहीं दिखाया जा रहा है।
- ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के किसी कटिंग या गुफा से गुजरने के बाद लोको पायलट को ऑल राइट सिगनल देना चाहिए।
- किसी स्टेशन पर अन्य गाड़ी को प्राथमिकता दी जा रही हो और गार्ड कहीं व्यस्त न हो तो पीछे से होने वाला संचालन सुरक्षित है इसे सुनिश्चित करना चाहिए।

गन्तव्य स्टेशन पहुँचने पर

- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गाड़ी पूरी है व फाउलिंग मार्क साफ करके खड़ी है। यदि फाउलिंग मार्क साफ न हो तो स्टेशन मास्टर को सूचना देनी चाहिए तथा ट्रेन इन्टेक्ट रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि करनी चाहिए और पीछे की ओर से आने वाली किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- सभी संबंधित मदों की प्रविष्टि गार्ड रफ जर्नल एवं कम्बाइन्ड ट्रेन रिपोर्ट में करनी चाहिए।
- कम्बाइन्ड ट्रेन रिपोर्ट बनाकर लोको पायलट को देनी चाहिए।
- व्हीकल गाइडेंस स्टेशन मास्टर या गाड़ी बाबू को सौंप देनी चाहिए।
- यदि रनिंग लाइन पर ठलाइन हो तो इंजन को गाड़ी से अलग करने से पूर्व डिब्बों के आवश्यक मात्रा में हैंड ब्रेक लगा देने चाहिए।
- लगेज एवं पार्सलो को संबंधित कर्मचारी को सौंप देने चाहिए।
- यदि रास्ते में किसी डिब्बे या वैगन में कोई खराबी महसूस हुई हो तो उसकी रिपोर्ट बनाकर संबंधित कर्मचारी को देनी चाहिए।
- जो सामान स्टेशन पर जमा करवाना हो उसे जमा करवाकर स्टेशन मास्टर से अनुमत लेकर 'क्योस्क' पर या ऑफ ड्यूटी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर ऑफ ड्यूटी करनी चाहिए।